

	「でき iPad2。」	「でき iPad。」
外観		
対応 OS	iOS macOS(Yosemite 以降)	iOS
iOS10	対応	バージョンアップで対応
Bluetooth	LowEnergy	Normal
外装	プラスチック	金属
重さ	41g	95g
大きさ	横 47x縦 92x 高 12mm	横 55x縦 80x 高 14mm
電源	ボタン電池・5VDC	電池 BOX・AC アダプタ
安全対策	ポリスイッチ(再生可能なヒューズ)を搭載	
ファームウェア	書き換え(バージョンアップ)可能	
DeepSleep 機能	対応	
スイッチ	4個まで	
「できレバースイッチ。」	「できレバースイッチ3。」利用可	「できレバースイッチ2。」利用可
スイッチコントロール	対応	
VoiceOver	非対応	対応
スイッチ対応アプリ	対応	
トーキングエイド for iPad	対応	
ペアリング時の制限	スイッチ限定なし	ピエゾスイッチ利用不可
ペアリングの記憶	4台までのうちの1台と接続可能	1台のみ接続
操作時のスイッチ	ピエゾスイッチも含め、特に制限はなし	
操作モードの切替	DIP スイッチ	スイッチ挿入口での操作
ペアリング直後	スイッチ4個モード	スイッチ ON 回数モード
操作音停止の切替	DIP スイッチ	スイッチ挿入口での操作
Sleep からの「復帰	SW1 から SW4 のすべて可能	SW1 のみで可能
カメラシャッター機能	あり	VoiceOver モードであり
スクリーンキーボード	ON・OFF 機能あり	VoiceOver モードであり
トリプル HOME 機能	あり(スイッチコントロールの ON/OFF を利用者自身が可能)	なし(搭載予定あり)
iOS Sleep 移行機能	あり	VoiceOver モードであり
Mac スイッチコントロール	操作可能(iOS10.1 以降)	操作不可
拡張性	拡張端子あり。 外部への電源供給不可	「Φ3.5x4」ユニット交換可能 外部への電源供給可能

「できマウス。」プロジェクト <http://dekimouse.org/wp/>

*「でき iPad2。」は一部旧 iPad ではご利用できません。詳しくはホームページをご覧ください。